

## 5号館(仮称)

## 設備備品(工事)

| 分 類    | 品 名                        | 数 量 | 単 位 | 設置場所                                                                                        | 内 容(仕様等)                                                                                                                   |
|--------|----------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吊り機構   | 1階展示室バトン                   |     | 本   | 固定バトンA:(13+9=22m)×12本、B:12m×1本<br>美術バトンA:28m×2本、B:15m×5本<br>美術バトンC:12m×5本、D:8m×1本           | 電動昇降ワイヤードラム巻取り式<br>美術バトンA:積載荷重500kg、美術バトンB:積載荷重500kg、<br>美術バトンC:積載荷重300kg、美術バトンD:積載荷重300kg、<br>全てのバトンは、ロードセル式過負荷検知器付       |
|        | 3階展示室バトン                   |     | 本   | ライトバトンA:13m×12本<br>ライトバトンB:8m×2本<br>美術バトンA:20m×6本<br>美術バトンB:13m×14本                         | 電動昇降ワイヤードラム巻取り式<br>ライトバトンA:積載荷重800kg<br>ライトバトンB:積載荷重500kg<br>美術バトンA:積載荷重500kg<br>美術バトンB:積載荷重300kg<br>全てのバトンは、ロードセル式過負荷検知器付 |
|        | 移動間仕切り                     | 2   | 式   | 1階、3階展示室 4分割<br>レイアウトは別紙22.5号館(仮称)ゾーニング図を参照                                                 | RS-120D高遮音タイプ(小松ウオール同等品以上) H=7000<br>必要に応じ扉を設置すること                                                                         |
| デジタル技術 | デジタルサイネージ                  | 4   | 台   | ホワイエ(1階:2台、3階:2台)                                                                           | ポスター掲示、案内等<br>フルHD、チューナー内蔵、10W+10Wスピーカー以上とする                                                                               |
|        | 管理用パソコン                    | 1   | 台   |                                                                                             | 【詳細は要求水準書(3)ウ(千)案内表示設備参照】                                                                                                  |
|        | 中継HUB BOX                  | 4   | 台   |                                                                                             | 【詳細は要求水準書(3)ウ(千)案内表示設備参照】                                                                                                  |
|        | 入退室管理システム(電気錠)             | 1   | 式   |                                                                                             | 【詳細は要求水準書(3)ウ(千)案内表示設備参照】                                                                                                  |
|        | 入場者カウントシステム                | 1   | 式   |                                                                                             | 【詳細は要求水準書(3)ウ(千)案内表示設備参照】                                                                                                  |
| 映像設備   | 監視カメラ                      | 21  | 台   | (施設内)展示室、ホワイエ、共用廊下の全体が見渡せる位置<br>各階ホワイエ3×3台、展示場2室×6台<br>(施設外)施設周り【詳細は要求水準書(11)ア(テ)監視カメラ設備参照】 | 【詳細は要求水準書(11)ア(テ)監視カメラ設備参照】                                                                                                |
|        | 監視カメラ用テレビモニター              | 1   | 式   | 防災センター【詳細は要求水準書(11)ア(テ)監視カメラ設備参照】                                                           | 【詳細は要求水準書(11)ア(テ)監視カメラ設備参照】                                                                                                |
| 映像設備   | 電動スクリーン200インチ以上(16:10)     | 8   | 台   | 1階、3階展示室                                                                                    | SEP-200NM-TWW3-WG103パナソニック同等品以上                                                                                            |
|        | デジタルリンクスイッチャー              | 8   | 台   | 1階、3階展示室                                                                                    | ET-YFB200パナソニック同等品以上                                                                                                       |
|        | ドラム式プロジェクター接続ケーブル50m       | 8   | 台   | 1階、3階展示室                                                                                    |                                                                                                                            |
|        | 映像ケーブル                     | 16  | セット | 1階、3階展示室                                                                                    | HDMI、VGA、音声ケーブル                                                                                                            |
| 音響設備   |                            |     |     |                                                                                             |                                                                                                                            |
|        | 音響調整卓                      | 4   | セット | 調整室(1階:2セット、3階:2セット)                                                                        |                                                                                                                            |
|        | コンソール型デジタルミキサー             | 4   | 台   |                                                                                             | WR-DX400:パナソニック同等品以上                                                                                                       |
|        | Danteカード                   | 4   | 台   |                                                                                             | WR-PC001:パナソニック同等品以上                                                                                                       |
|        | CDプレーヤー                    | 4   | 台   |                                                                                             |                                                                                                                            |
|        | ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー  | 4   | 台   |                                                                                             |                                                                                                                            |
|        | 外部入出力ハブ(音声入力・MIG入力・RECOUT) | 4   | 台   |                                                                                             |                                                                                                                            |
|        | 内部アッセンブリ                   | 4   | 台   |                                                                                             |                                                                                                                            |
|        | 操作卓・袖ラック                   | 4   | 台   |                                                                                             |                                                                                                                            |

|      |                           |     |     |                      |                        |
|------|---------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------|
| 音響設備 | 無線LANアクセスポイント             | 4   | 台   |                      |                        |
|      | リモート制御用iPad               | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 機器収納架                     | 2   | セット | 調整室(1階:1セット、3階:1セット) |                        |
|      | 1.9GHzワイヤレス受信機(4ch)       | 2   | 台   |                      | WX-SR204A: パナソニック同等品以上 |
|      | 1.9GHz増設ワイヤレス受信機(4ch)     | 4   | 台   |                      | WX-SE200A: パナソニック同等品以上 |
|      | アンテナ給電ユニット                | 2   | 台   |                      | WX-SA001: パナソニック同等品以上  |
|      | 800MHz帯ワイヤレス混合分配器         | 2   | 台   |                      | WX-4910: パナソニック同等品以上   |
|      | 800MHz帯ワイヤレス受信機4波用        | 2   | 台   |                      | WX-UR504: パナソニック同等品以上  |
|      | 800MHz帯ワイヤレス受信機2波用        | 2   | 台   |                      | WX-UR502: パナソニック同等品以上  |
|      | 800MHzワイヤレスチューナーユニット      | 6   | 台   |                      | WX-UD500: パナソニック同等品以上  |
|      | 入出力パッチ部                   | 2   | 台   |                      |                        |
|      | プロセッサー                    | 2   | 台   |                      |                        |
|      | パターン切替制御部                 | 2   | 台   |                      |                        |
|      | 外部入出力パネル(音戸入刀・MIG入刀・RF出力) | 4   | 台   |                      |                        |
|      | パワーアンプ(DSP内蔵型)            | 30  | 台   |                      | WP-DM924: パナソニック同等品以上  |
|      | スイッチングHUB                 | 6   | 台   |                      |                        |
|      | 電源制御ユニット(40A)             | 4   | 台   |                      | WU-L67: パナソニック同等品以上    |
|      | 端子盤                       | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 内部アッセンブリー                 | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 機器収納架                     | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 移動式ワゴン卓                   | 4   | セット | 展示室(1階:2セット、3階:2セット) |                        |
|      | デジタルミキサー                  | 4   | 台   |                      | WR-DX350: パナソニック同等品以上  |
|      | CDプレーヤー                   | 4   | 台   |                      |                        |
|      | ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 外部入出力パネル(音戸入刀・MIG入刀・RF出力) | 4   | 台   |                      |                        |
|      | CDプレーヤー                   | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 電源制御ユニット(40A)             | 4   | 台   |                      | WU-L67: パナソニック同等品以上    |
|      | 端子盤                       | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 内部アッセンブリー                 | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 移動式ワゴン卓                   | 4   | 台   |                      |                        |
|      | 移動式ワゴン卓接続盤                | 4   | 台   | 展示室(1階:2セット、3階:2セット) |                        |
|      | ワイヤレスアンテナ                 | 8   | 台   | 展示室(1階:4台、3階:4台)     | WX-SA250A: パナソニック同等品以上 |
|      | 1.9GHzワイヤレスマイクロホン         | 24  | 台   | 展示室(1階:12台、3階:12台)   | WX-ST250: パナソニック同等品以上  |
|      | 1.9GHzワイヤレスマイクロホン タイピン    | 12  | 台   | 展示室(1階:6台、3階:6台)     | WX-ST400: パナソニック同等品以上  |
|      | ヘッドセットマイクロホン              | 8   | 台   | 展示室(1階:4台、3階:4台)     | WX-SM405: パナソニック同等品以上  |
|      | 充電器                       | 18  | 台   | 展示室(1階:9台、3階:9台)     | WX-SZ200: パナソニック同等品以上  |
|      | 充電電池                      | 36  | 台   | 展示室(1階:18台、3階:18台)   |                        |
|      | 800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ      | 8   | 台   | 展示室(1階:4台、3階:4台)     | WX-4950A: パナソニック同等品以上  |
|      | 天井埋込スピーカー(20cm)           | 100 | 台   | 展示室(1階:50台、3階:50台)   | WS-A88: パナソニック同等品以上    |
|      | 天井パネル(20cm)               | 100 | 台   | 展示室(1階:50台、3階:50台)   | WS-P88: パナソニック同等品以上    |

## 1階 演出照明設備 調光装置

| 番号 | 名 称                | 台 数 | 仕 様      |                          |     | 備 考                                  |
|----|--------------------|-----|----------|--------------------------|-----|--------------------------------------|
| 1  | A～C室調光電源盤          | 1式  | 入力電源     | 1φ3W 210V/105V 60Hz      | 1系統 |                                      |
|    |                    |     | 入力主幹ブレーカ | MCCB 3P 400AF/300AT      | 1台  |                                      |
|    |                    |     | 直ブレーカ    | MCCB 2P 50AF/20AT        | 16台 | 演出用(内予備回路1台)                         |
|    |                    |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT       | 28台 | 演出用、電源管理(内予備回路2台)                    |
|    |                    |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT       | 12台 | 客席照明用、電源管理                           |
|    |                    |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT        | 8台  | 制御電源(盤内・卓電源×3・客席制御×3)(内予備回路1台)       |
|    |                    |     | 制御部      | 制御ブロック                   | 1式  |                                      |
|    |                    |     |          | 電源管理制御部                  | 1式  | 伝送ユニット、リモコントランス、リレー制御T/U×10、接点入力T/U  |
|    |                    |     | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85%     |     |                                      |
|    |                    |     |          |                          |     |                                      |
| 2  | D・E室調光電源盤          | 1式  | 入力電源     | 1φ3W 210V/105V 60Hz      | 1系統 |                                      |
|    |                    |     | 入力主幹ブレーカ | MCCB 3P 225AF/225AT      | 1台  |                                      |
|    |                    |     | 直ブレーカ    | MCCB 2P 50AF/20AT        | 15台 | 演出用(内予備回路1台)                         |
|    |                    |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT       | 26台 | 演出用、電源管理(内予備回路2台)                    |
|    |                    |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT       | 8台  | 客席照明用、電源管理                           |
|    |                    |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT        | 6台  | 制御電源(盤内・卓電源×2・客席制御×2)(内予備回路1台)       |
|    |                    |     | 制御部      | 制御ブロック                   | 1式  |                                      |
|    |                    |     |          | 電源管理制御部                  | 1式  | 伝送ユニット、リモコントランス、リレー制御T/U×9、接点入力T/U   |
|    |                    |     | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85%     |     |                                      |
|    |                    |     |          |                          |     |                                      |
| 5  | 信号制御ラック            | 1式  | 制御主幹ブレーカ | MCCB2P50AF/20AT          | 1台  |                                      |
|    |                    |     | 制御部      | スイッチングHUB                | 5台  | 各部屋用                                 |
|    |                    |     |          | DMXノード(イーサネット/DMX×4系統出力) | 2台  | 調光操作卓×6台分(客席照明制御用、部屋分割制御部へDMX出力)     |
|    |                    |     |          | DMXノード(イーサネット/DMX×4系統出力) | 12台 | 各所DMX512出力コネクタ×47系統                  |
|    |                    |     |          | 部屋間仕切制御部                 | 1式  | クロスバー×2、A/R×2(接点入力用)、PL-02×1、シーケンサ×1 |
|    |                    |     |          | DMX512信号分配器              | 1台  | 客席照明用×5系統出力                          |
|    |                    |     |          | 制御信号分配器                  | 1式  |                                      |
|    |                    |     | 操作部      | 間仕切選択スイッチ                | 1組  | 5部屋5パターン+実行用キースイッチ                   |
|    |                    |     |          | 操作場所選択スイッチ               | 1組  | DMX入力A・B・D・E・調整室A・D、壁リモコンA・B・D・E     |
|    |                    |     |          | 作業灯スイッチ                  | 5組  | A・B・C・D・E                            |
|    |                    |     | 制御部      | 部屋間仕切制御部                 | 1式  | クロスバー×2、A/R×2(接点入力用)、PL-02×1、シーケンサ×1 |
|    |                    |     |          | 制御信号分配器                  | 1式  |                                      |
|    |                    |     | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85%     |     |                                      |
|    |                    |     |          |                          |     |                                      |
| 3  | 主調光操作卓<br>GrandMA3 | 2式  | 入力電圧     | AC100V±10% 50/60Hz       | 1系統 |                                      |
|    |                    |     | 調光制御信号   | イーサネット信号                 | 1系統 |                                      |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
|---|-----------------------------------------|----|----------|----------------------|--------|-------------------|
|   | compact-XT<br>compact(バックアップ卓)<br>同等品以上 |    |          | DMX512信号(USITT1990)  | 6系統    |                   |
|   |                                         |    | 制御チャンネル数 |                      | 4096ch |                   |
|   |                                         |    | 操作部      | プレイバックボタン            | 60個    |                   |
|   |                                         |    |          | X-keyフェーダ            | 16本    |                   |
|   |                                         |    |          | クロスフェーダ              | 1組     |                   |
|   |                                         |    |          | デュアルエンコーダ            | 5ケ     |                   |
|   |                                         |    |          | テンキー                 | 1式     |                   |
|   |                                         |    |          | マルチタッチモニター           | 2面     |                   |
|   |                                         |    | 付属品      | デスク、接続コード(3m)付       |        |                   |
|   |                                         |    | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |        |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
| 4 | 主調光操作卓用コネクタプレート                         | 2台 | コネクタ     | 電源用コンセント             | 1ケ     |                   |
|   |                                         |    |          | イーサネットコネクタ           | 1ケ     |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
| 5 | 副調光操作部<br>TESTA-EX<br>Panasonic同等品以上    | 4式 | 入力電圧     | AC100V±10% 50/60Hz   | 1系統    |                   |
|   |                                         |    | 調光制御信号   | イーサネット信号             | 1系統    |                   |
|   |                                         |    |          | DMX512信号(USITT1990)  | 2系統    |                   |
|   |                                         |    | 制御チャンネル数 |                      | 2048ch |                   |
|   |                                         |    | 操作部      | グランドマスタフェーダ          | 1本     |                   |
|   |                                         |    |          | フリーフェーダ              | 12本    |                   |
|   |                                         |    |          | ダイレクトシーンボタン          | 12ケ    | ×99ページ            |
|   |                                         |    |          | 10.1インチ タブレット操作部     | 1式     |                   |
|   |                                         |    |          | バックアップシーンスイッチ        | 4ケ     |                   |
|   |                                         |    |          | 手動追尾用ジョイスティック        | 1式     |                   |
|   |                                         |    | 付属品      | 接続コード(5m)付           |        |                   |
|   |                                         |    | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |        |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
| 6 | 場内用コネクタプレート                             | 4台 | コネクタ     | 電源用コネクタ              | 2ケ     | 4Pコネクタ・平行15Aコンセント |
|   |                                         |    |          | イーサネットコネクタ           | 1ケ     |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
| 7 | 壁リモコン<br>新金属プレートタイプ                     | 4台 | 操作部      | 操作電源スイッチ             | 1組     |                   |
|   |                                         |    |          | マスタフェーダ              | 1本     |                   |
|   |                                         |    |          | シングルフェーダ             | 8本     |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |
| 8 | 作業灯スイッチ<br>新金属プレートタイプ                   | 5台 | 操作部      | ON/OFFスイッチ           | 1組     |                   |
|   |                                         |    |          |                      |        |                   |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

1階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋  | 記号       | 名 称             | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | イーサ<br>ネット | DMX<br>512 | 備 考         |
|-----|----------|-----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|     |          |                 |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |            |             |
| A 室 | LBA-1~3  | ライトボタンA-1~3     | 固定ボタン                   | 3  | 列  | 14.40     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | LBA-4~6  | ライトボタンA-4~6     | 固定ボタン                   | 3  | 列  | 10.80     |              |             |             |             |            |            | 別途          |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 1  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | WCA1-1・2 | ウォールコンセントA1-1・2 | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      | 2  | 台  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 2          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | WCA2     | ウォールコンセントA2     | 平行15A-E付抜止コンセント×4ケ      | 1  | 台  |           | 1500         |             |             | 1           |            |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | 催事A      | 催事用電源盤A         | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|     |          |                 | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 主幹2:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | 客席       | 客席照明            | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |             |
|     |          | 同上用信号変換器        | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 小 計                     |    |    |           | 31500        | 0           | 0           | 22          | 0          | 11         |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | LBB-1~3  | ライトボタンB-1~3     | 固定ボタン                   | 3  | 列  | 14.40     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | LBB-4~6  | ライトボタンB-4~6     | 固定ボタン                   | 3  | 列  | 10.80     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

1階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋  | 記号      | 名 称            | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | イーサ<br>ネット | DMX<br>512 | 備 考            |
|-----|---------|----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|
|     |         |                |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |            |                |
| B 室 |         | 同上用コンセントプレート   | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         | 同上用コネクタプレート    | DMX512信号出力×1ケ           | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | WCB-1~4 | ウォールコンセントB-1~4 | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      | 4  | 台  |           | 12000        |             |             | 8           |            |            |                |
|     |         |                | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 4          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | 催事B     | 催事用電源盤B        | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         |                | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し    |
|     |         |                | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         |                | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し    |
|     |         |                | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 1          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | 客席      | 客席照明           | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |                |
| C 室 |         | 同上用信号変換器       | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           |            | 1          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         |                | 小 計                     |    |    |           | 36000        | 0           | 0           | 25          | 0          | 12         |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | LBC-1   | ライトボタンC-1      | 固定ボタン                   | 1  | 列  | 10.80     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事         |
|     |         | 同上用コンセントプレート   | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 2  | 台  |           | 3000         |             |             | 2           |            |            |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         | 同上用コネクタプレート    | DMX512信号出力×1ケ           | 1  | 台  |           |              |             |             |             |            | 1          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | 客席      | 客席照明           | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |                |
|     |         | 同上用信号変換器       | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           |            | 1          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         |                | 小 計                     |    |    |           | 9000         | 0           | 0           | 7           | 0          | 2          | A室~C室調光電源盤より給電 |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     | LBD-1~3 | ライトボタンD-1~3    | 固定ボタン                   | 3  | 列  | 14.40     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事         |
|     |         | 同上用コンセントプレート   | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |
|     |         | 同上用コネクタプレート    | DMX512信号出力×1ケ           | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |                |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |                |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

1階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋  | 記号       | 名 称             | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | イーサ<br>ネット | DMX<br>512 | 備 考         |
|-----|----------|-----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|     |          |                 |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |            |             |
| D 室 | LBD-4~6  | ライトバトンD-4~6     | 固定バトン                   | 3  | 列  | 10.80     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 1  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | WCD1-1・2 | ウォールコンセントD1-1・2 | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      | 2  | 台  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 2          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | WCD2     | ウォールコンセントD2     | 平行15A-E付抜止コンセント×4ケ      | 1  | 台  |           | 1500         |             |             | 1           |            |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | 催事D      | 催事用電源盤D         | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|     |          |                 | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|     |          |                 | DMX512信号出力×1ケ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | 客席       | 客席照明            | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |             |
|     |          | 同上用信号変換器        | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           |            | 1          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          |                 | 小 計                     |    |    |           | 31500        | 0           | 0           | 22          | 0          | 11         |             |
|     | LBE-1~3  | ライトバトンE-1~3     | 固定バトン                   | 3  | 列  | 14.40     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | LBE-4~6  | ライトバトンE-4~6     | 固定バトン                   | 3  | 列  | 10.80     |              |             |             |             |            |            | 舞台機構工事      |
|     |          | 同上用コンセントプレート    | 平行15A-E付抜止コンセント×2ケ      | 6  | 台  |           | 9000         |             |             | 6           |            |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     |          | 同上用コネクタプレート     | DMX512信号出力×1ケ           | 1  | 台  |           |              |             |             |             |            | 3          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|     | WCE-1~4  | ウォールコンセントE-1~4  | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      | 4  | 台  |           | 12000        |             |             | 8           |            |            |             |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

1階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋     | 記号  | 名 称      | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | イーサ<br>ネット | DMX<br>512 | 備 考         |
|--------|-----|----------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|        |     |          |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |            |             |
| E<br>室 |     |          | DMX512信号出力×1ヶ           |    |    |           |              |             |             |             |            | 4          |             |
|        |     |          |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|        | 催事E | 催事用電源盤E  | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |            |             |
|        |     |          | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|        |     |          | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|        |     |          | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            |            | カムロックコネクタ出し |
|        |     |          | DMX512信号出力×1ヶ           |    |    |           |              |             |             |             | 1          |            |             |
|        |     |          |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|        | 客席  | 客席照明     | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |            |             |
|        |     | 同上用信号変換器 | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           |            | 1          |             |
|        |     |          |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |            |             |
|        |     |          | 小 計                     |    |    |           | 36000        | 0           | 0           | 25          | 1          | 11         |             |

## 2階 演出照明設備 調光装置

| 番号 | 名 称                               | 台 数 | 仕 様      |                      |     | 備 考                                |
|----|-----------------------------------|-----|----------|----------------------|-----|------------------------------------|
| 1  | A室調光電源盤<br>W=1400 H=2050<br>D=400 | 1式  | 入力電源     | 1φ3W 210V/105V 60Hz  | 1系統 |                                    |
|    |                                   |     | 入力主幹ブレーカ | MCCB 3P 400AF/400AT  | 1台  |                                    |
|    |                                   |     | 直ブレーカ    | MCCB 2P 50AF/40AT    | 13台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/30AT    | 13台 | AC200V、演出用                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 10台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 12台 | 演出用、電源管理                           |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 4台  | 客席照明用、電源管理                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 5台  | 制御電源(盤内・卓電源×3・客席制御)                |
|    |                                   |     | 制御部      | 制御ブロック               | 1式  |                                    |
|    |                                   |     |          | 電源管理制御部              | 1式  | 伝送ユニット、リモコントランス、リレー制御T/U×4、接点入力T/U |
|    |                                   |     | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |     |                                    |
|    |                                   |     |          |                      |     |                                    |
| 2  | B室調光電源盤<br>W=2100 H=2050<br>D=400 | 1式  | 入力電源     | 1φ3W 210V/105V 60Hz  | 1系統 |                                    |
|    |                                   |     | 入力主幹ブレーカ | MCCB 3P 400AF/400AT  | 1台  |                                    |
|    |                                   |     | 直ブレーカ    | MCCB 2P 50AF/40AT    | 14台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/30AT    | 14台 | AC200V、演出用                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 16台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 27台 | 演出用、電源管理                           |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 4台  | 客席照明用、電源管理                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 4台  | 制御電源(盤内・卓電源×2・客席制御)                |
|    |                                   |     | 制御部      | 制御ブロック               | 1式  |                                    |
|    |                                   |     |          | 電源管理制御部              | 1式  | 伝送ユニット、リモコントランス、リレー制御T/U×8、接点入力T/U |
|    |                                   |     | 使用環境     | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |     |                                    |
|    |                                   |     |          |                      |     |                                    |
| 3  | D室調光電源盤<br>W=1400 H=2050<br>D=400 | 1式  | 入力電源     | 1φ3W 210V/105V 60Hz  | 1系統 |                                    |
|    |                                   |     | 入力主幹ブレーカ | MCCB 3P 400AF/400AT  | 1台  |                                    |
|    |                                   |     | 直ブレーカ    | MCCB 2P 50AF/40AT    | 13台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/30AT    | 13台 | AC200V、演出用                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 10台 | 演出用                                |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 12台 | 演出用、電源管理                           |
|    |                                   |     |          | RMCCB 2P 50AF/20AT   | 8台  | 客席照明用、電源管理                         |
|    |                                   |     |          | MCCB 2P 50AF/20AT    | 6台  | 制御電源(盤内・卓電源×3・客席制御×2)              |
|    |                                   |     | 制御部      | 制御ブロック               | 1式  |                                    |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

|   |                                               |      |                      |         |                                      |
|---|-----------------------------------------------|------|----------------------|---------|--------------------------------------|
|   |                                               |      | 電源管理制御部              | 1式      | 伝送ユニット、リモコンランス、リレー制御T/U×5、接点入力T/U    |
|   |                                               | 使用環境 | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |         |                                      |
|   |                                               |      |                      |         |                                      |
| 4 | E室調光電源盤<br>W=1400 H=2050<br>D=400             | 1式   | 入力電源                 | 1系統     |                                      |
|   |                                               |      | 入力主幹ブレーカ             | 1台      |                                      |
|   |                                               |      | 直ブレーカ                | 14台     | 演出用                                  |
|   |                                               |      |                      | 14台     | AC200V、演出用                           |
|   |                                               |      |                      | 16台     | 演出用                                  |
|   |                                               |      |                      | 9台      | 演出用、電源管理                             |
|   |                                               |      |                      | 4台      | 客席照明用、電源管理                           |
|   |                                               |      |                      | 4台      | 制御電源(盤内・卓電源×2・客席制御)                  |
|   |                                               | 制御部  | 制御ブロック               | 1式      |                                      |
|   |                                               |      | 電源管理制御部              | 1式      | 伝送ユニット、リモコンランス、リレー制御T/U×4、接点入力T/U    |
|   |                                               | 使用環境 | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |         |                                      |
|   |                                               |      |                      |         |                                      |
| 5 | 信号制御ラック<br>W=600 H=2050<br>D=600              | 1式   | 制御主幹ブレーカ             | 1台      |                                      |
|   |                                               |      | DMXパッチ部              | 1式      | 入力:12系統、出力:64系統+4系統(間仕切制御用)          |
|   |                                               |      |                      | 2台      |                                      |
|   |                                               |      |                      | 9台      | 内1台は客席照明用(PL-02の2次側)                 |
|   |                                               | 操作部  | 間仕切選択スイッチ            | 1組      | 5部屋5パターン+実行用キースイッチ                   |
|   |                                               |      | 操作場所選択スイッチ           | 1組      | DMX入力A・B・D・E、壁リモコンA・B・D・E            |
|   |                                               |      | 作業灯スイッチ              | 5組      | A・B・C・D・E                            |
|   |                                               | 制御部  | 部屋間仕切制御部             | 1式      | クロスバー×2、A/R×2(接点入力用)、PL-02×1、シーケンサ×1 |
|   |                                               |      | 制御信号分配器              | 1式      |                                      |
|   |                                               | 使用環境 | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85% |         |                                      |
|   |                                               |      |                      |         |                                      |
| 3 | 主調光操作卓<br>パレータスγ<br>60ch×2段<br>Panasonic同等品以上 | 2式   | 入力電圧                 | 1系統     |                                      |
|   |                                               |      | 調光制御信号               | 2系統     |                                      |
|   |                                               |      | 制御チャンネル数             | 1024ch  |                                      |
|   |                                               |      | 最大制御回路数              | 1024回路  |                                      |
|   |                                               |      | 記憶シーン数               | 1000シーン |                                      |
|   |                                               |      | パッチング方式              | 4場面     |                                      |
|   |                                               |      | プリセットフェーダ数           | 60本×2段  | 120本×1段も可能                           |
|   |                                               |      | サブマスタフェーダ数           | 20本     | ×50ページ                               |
|   |                                               |      | グランドマスタフェーダ          | 1本      |                                      |
|   |                                               |      | A-Bクロスフェーダ           | 1組      |                                      |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

|   |                       |    |            |                         |        |                         |
|---|-----------------------|----|------------|-------------------------|--------|-------------------------|
|   |                       |    | 設定部        |                         | 1式     |                         |
|   |                       |    | 付属品        | デスク、接続コード(3m)付          |        |                         |
|   |                       |    | 使用環境       | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85%    |        |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
| 4 | 主調光操作卓用<br>コネクタプレート   | 2台 | コネクタ       | 電源用コネクタ                 | 1ケ     |                         |
|   |                       |    |            | DMX512信号入力用コネクタ         | 2ケ     |                         |
|   |                       |    |            | 制御信号用コネクタ               | 1ケ     |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
| 5 | 副調光操作部<br>パステルバンケット   | 2式 | 入力電圧       | AC100V±10% 50/60Hz      | 1系統    |                         |
|   |                       |    | 調光制御信号     | DMX512信号(USITT1990)     | 1系統    |                         |
|   |                       |    | 最大制御チャンネル数 | 調光32チャンネル+カラー×10系統(RGB) |        |                         |
|   |                       |    | 最大制御回路数    |                         | 512回路  |                         |
|   |                       |    | 記憶シーン数     |                         | 180シーン |                         |
|   |                       |    | パッチング      |                         | 1場面    |                         |
|   |                       |    | 操作部        | プリセットフェーダ               | 32本    |                         |
|   |                       |    |            | カラー操作部                  | 1式     | カラー選択ボタン、色相・彩度・明るさボリューム |
|   |                       |    |            | シーンスイッチ                 | 180シーン | 30シーン×6ページ              |
|   |                       |    |            | クロスフェーダ                 | 1組     |                         |
|   |                       |    | 付属品        | 接続コード(5m)付              |        |                         |
|   |                       |    | 使用環境       | 周囲温度0～40° 相対湿度45～85%    |        |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
| 6 | 場内用コネクタプレート           | 4台 | コネクタ       | 電源用コネクタ                 | 2ケ     | 4Pコネクタ・平行15Aコンセント       |
|   |                       |    |            | DMX512信号入力用コネクタ         | 2ケ     |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
| 7 | 壁リモコン<br>新金属プレートタイプ   | 4台 | 操作部        | 操作電源スイッチ                | 1組     |                         |
|   |                       |    |            | マスタフェーダ                 | 1本     |                         |
|   |                       |    |            | シングルフェーダ                | 8本     |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
| 8 | 作業灯スイッチ<br>新金属プレートタイプ | 5台 | 操作部        | ON/OFFスイッチ              | 1組     |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |
|   |                       |    |            |                         |        |                         |

## 2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋     | 記号       | 名 称             | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考         |
|--------|----------|-----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        |          |                 |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |             |
| A<br>室 | LBA-1~3  | ライトバトンA-1~3     | C型30Aコンセント×2ケ           | 3  | 列  | 12.60     | 18000        | 6           |             |             |            |             |
|        |          |                 | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 24000        |             | 6           |             |            |             |
|        |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×24ケ     |    |    |           | 13500        |             |             | 9           |            |             |
|        |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 6          |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | CR       | ケーブルリール         | 8sq-9C用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | "               | 5. 5sq-7C用ストローク10m      | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | "               | DMX512用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | ボーダーケーブル        | 8sq-9C×14m+3m           | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | "               | 5. 5q-7C×14m+3m         | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | "               | DMX512用×14m+3m          | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | JB       | ジョイントボックス       | 70A-8P                  | 6  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          | "               | DMX512用                 | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | WCA1-1・2 | ウォールコンセントA1-1・2 | C型30Aコンセント×2ケ           | 2  | 台  |           | 12000        | 4           |             |             |            |             |
|        |          |                 | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 16000        |             | 4           |             |            |             |
|        |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      |    |    |           | 12000        |             |             | 8           |            |             |
|        |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 4          |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | WCA2     | ウォールコンセントA2     | C型30Aコンセント×1ケ           | 1  | 台  |           | 3000         | 1           |             |             |            |             |
|        |          |                 | D型20Aコンセント×1ケ           |    |    |           | 4000         |             | 1           |             |            |             |
|        |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×4ケ      |    |    |           | 3000         |             |             | 2           |            |             |
|        |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 2          |             |
|        |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | 催事A      | 催事用電源盤A         | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |
|        |          |                 | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |

## 2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋  | 記号      | 名 称            | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考 |
|-----|---------|----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|
|     |         |                |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |     |
|     |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 2          |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     | 客席      | 客席照明           | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |     |
|     |         | 同上用信号変換器       | DMX／PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           | 1          |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         |                | 小 計                     |    |    |           | 111500       | 11          | 11          | 24          | 15         |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
| B 室 | LBB-1～3 | ライトボタンB-1～3    | C型30Aコンセント×2ケ           | 3  | 列  | 12.60     | 18000        | 6           |             |             |            |     |
|     |         |                | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 24000        |             | 6           |             |            |     |
|     |         |                | 平行15A-E付抜止コンセント×24ケ     |    |    |           | 13500        |             |             | 9           |            |     |
|     |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 6          |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     | CR      | ケーブルリール        | 8sq-9C用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | "              | 5. 5sq-7C用ストローク10m      | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | "              | DMX512用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | ボーダーケーブル       | 8sq-9C×14m+3m           | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | "              | 5. 5sq-7C×14m+3m        | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | "              | DMX512用×14m+3m          | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     | JB      | ジョイントボックス      | 70A-8P                  | 6  | 台  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         | "              | DMX512用                 | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     | WCB-1～4 | ウォールコンセントB-1・2 | C型30Aコンセント×2ケ           | 4  | 台  |           | 24000        | 8           |             |             |            |     |
|     |         |                | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 32000        |             | 8           |             |            |     |
|     |         |                | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      |    |    |           | 24000        |             |             | 16          |            |     |
|     |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 8          |     |
|     |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |     |
|     | 催事B     | 催事用電源盤B        | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |     |

## 2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋     | 記号      | 名 称         | 仕 様                   | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考          |
|--------|---------|-------------|-----------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|        |         |             |                       |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |              |
|        |         |             | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し  |
|        |         |             | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz    |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し  |
|        |         |             | DMX512信号出力コネクタ×2ヶ     |    |    |           |              |             |             |             | 2          |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        | 客席      | 客席照明        | LED                   | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |              |
|        |         | 同上用信号変換器    | DMX/PWM信号変換器(4出力)     | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           | 1          |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             | 小 計                   |    |    |           | 141500       | 14          | 14          | 30          | 17         |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
| C<br>室 | LBC-1・2 | ライトバトンC-1・2 | C型30Aコンセント×2ヶ         | 2  | 列  | 7.20      | 12000        | 4           |             |             |            | A室・D室調光電源盤より |
|        |         |             | D型20Aコンセント×2ヶ         |    |    |           | 16000        |             | 4           |             |            | A室・D室調光電源盤より |
|        |         |             | 平行15A-E付抜止コンセント×24ヶ   |    |    |           | 9000         |             |             | 6           |            | A室・D室調光電源盤より |
|        |         |             | DMX512信号出力コネクタ×2ヶ     |    |    |           |              |             |             |             | 4          |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        | CR      | ケーブルリール     | 8sq-9C用ストローク10m       | 2  | 台  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | "           | 5. 5sq-7C用ストローク10m    | 2  | 台  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | "           | DMX512用ストローク10m       | 2  | 台  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | ボーダーケーブル    | 8sq-9C×14m+3m         | 2  | 本  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | "           | 5. 5sq-7C×14m+3m      | 2  | 本  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | "           | DMX512用×14m+3m        | 2  | 本  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        | JB      | ジョイントボックス   | 70A-8P                | 4  | 台  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         | "           | DMX512用               | 2  | 台  |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        | 客席      | 客席照明        | LED                   | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            | D室調光電源盤より    |
|        |         | 同上用信号変換器    | DMX/PWM信号変換器(4出力)     | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           | 1          | D室調光電源盤より    |
|        |         |             |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |              |
|        |         |             | 小 計                   |    |    |           | 43000        | 4           | 4           | 11          | 5          |              |

## 2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋  | 記号       | 名 称             | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考         |
|-----|----------|-----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|     |          |                 |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |             |
| D 室 | LBD-1~3  | ライトバトンD-1~3     | C型30Aコンセント×2ケ           | 3  | 列  | 12.60     | 18000        | 6           |             |             |            |             |
|     |          |                 | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 24000        |             | 6           |             |            |             |
|     |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×24ケ     |    |    |           | 13500        |             |             | 9           |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 6          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     | CR       | ケーブルリール         | 8sq-9C用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | "               | 5. 5sq-7C用ストローク10m      | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | "               | DMX512用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | ボーダーケーブル        | 8sq-9C×14m+3m           | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | "               | 5. 5sq-7C×14m+3m        | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | "               | DMX512用×14m+3m          | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     | JB       | ジョイントボックス       | 70A-8P                  | 6  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          | "               | DMX512用                 | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     | WCD1-1・2 | ウォールコンセントD1-1・2 | C型30Aコンセント×2ケ           | 2  | 台  |           | 12000        | 4           |             |             |            |             |
|     |          |                 | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 16000        |             | 4           |             |            |             |
|     |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      |    |    |           | 12000        |             |             | 8           |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 4          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     | WCD2     | ウォールコンセントD2     | C型30Aコンセント×1ケ           | 1  | 台  |           | 3000         | 1           |             |             |            |             |
|     |          |                 | D型20Aコンセント×1ケ           |    |    |           | 4000         |             | 1           |             |            |             |
|     |          |                 | 平行15A-E付抜止コンセント×4ケ      |    |    |           | 3000         |             |             | 2           |            |             |
|     |          |                 | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 2          |             |
|     |          |                 |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|     | 催事D      | 催事用電源盤D         | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |             |
|     |          |                 | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT   |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |
|     |          |                 | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz      |    |    |           |              |             |             |             |            |             |

## 2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋     | 記号      | 名 称            | 仕 様                     | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考         |
|--------|---------|----------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|        |         |                |                         |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |             |
|        |         |                | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT   |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |
|        |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 2          |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | 客席      | 客席照明           | LED                     | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |             |
|        |         | 同上用信号変換器       | DMX/PWM信号変換器(4出力)       | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           | 1          |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         |                | 小 計                     |    |    |           | 111500       | 11          | 11          | 24          | 15         |             |
| E<br>室 | LBE-1~3 | ライトバトンE-1~3    | C型30Aコンセント×2ケ           | 3  | 列  | 12.60     | 18000        | 6           |             |             |            |             |
|        |         |                | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 24000        |             | 6           |             |            |             |
|        |         |                | 平行15A-E付抜止コンセント×24ケ     |    |    |           | 13500        |             |             | 9           |            |             |
|        |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 6          |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | CR      | ケーブルリール        | 8sq-9C用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | "              | 5. 5sq-7C用ストローク10m      | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | "              | DMX512用ストローク10m         | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | ボーダーケーブル       | 8sq-9C×14m+3m           | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | "              | 5. 5sq-7C×14m+3m        | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | "              | DMX512用×14m+3m          | 3  | 本  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | JB      | ジョイントボックス      | 70A-8P                  | 6  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         | "              | DMX512用                 | 3  | 台  |           |              |             |             |             |            |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | WCE-1~4 | ウォールコンセントB-1・2 | C型30Aコンセント×2ケ           | 4  | 台  |           | 24000        | 8           |             |             |            |             |
|        |         |                | D型20Aコンセント×2ケ           |    |    |           | 32000        |             | 8           |             |            |             |
|        |         |                | 平行15A-E付抜止コンセント×8ケ      |    |    |           | 24000        |             |             | 16          |            |             |
|        |         |                | DMX512信号出力コネクタ×2ケ       |    |    |           |              |             |             |             | 8          |             |
|        |         |                |                         |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|        | 催事E     | 催事用電源盤E        | 入力1:1Φ3W 210V/105V 60Hz | 1  | 面  |           |              |             |             |             |            |             |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

2階 演出照明設備 演出用照明器具

| 部屋 | 記号 | 名 称      | 仕 様                   | 数量 | 単位 | 全長<br>(m) | 負荷容量<br>(VA) | 直回路         |             |             | DMX<br>512 | 備 考         |
|----|----|----------|-----------------------|----|----|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |    |          |                       |    |    |           |              | 100V<br>30A | 200V<br>20A | 100V<br>15A |            |             |
|    |    |          | 主幹1:MCCB3P225AF/225AT |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |
|    |    |          | 入力2:3Φ3W 200V 60Hz    |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|    |    |          | 主幹1:MCCB3P225AF/200AT |    |    |           |              |             |             |             |            | カムロックコネクタ出し |
|    |    |          | DMX512信号出力コネクタ×2ヶ     |    |    |           |              |             |             |             | 2          |             |
|    |    |          |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|    | 客席 | 客席照明     | LED                   | 1  | 式  |           | 6000         |             |             | 4           |            |             |
|    |    | 同上用信号変換器 | DMX/PWM信号変換器(4出力)     | 1  | 台  |           |              |             |             | 1           | 1          |             |
|    |    |          |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |             |
|    |    |          | 小 計                   |    |    |           | 141500       | 14          | 14          | 30          | 17         |             |
|    |    |          |                       |    |    |           |              |             |             |             |            |             |

## 設備備品

| 分 類          | 品 名                      | 数 量 | 単 位 | 型番等                | 内 容                     |
|--------------|--------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------------|
| 音響備品         |                          |     |     |                    |                         |
|              | 800MHz帯ワイヤレスマイクロホン       | 12  | 台   | 展示室(1階:6台、3階:6台)   | WX-4100B:パナソニック同等品以上    |
|              | 800MHz帯タイピン形ワイヤレスマイク     | 6   | 台   | 展示室(1階:3台、3階:3台)   | WX-4300B:パナソニック同等品以上    |
|              | ヘッドセット形マイク               | 6   | 台   | 展示室(1階:3台、3階:3台)   | WX-M210:パナソニック同等品以上     |
|              | ワイヤレス充電器                 | 10  | 台   | 展示室(1階:5台、3階:5台)   | WX-4450:パナソニック同等品以上     |
|              | 充電電池パック                  | 18  | 台   | 展示室(1階:9台、3階:9台)   | WX-4451:パナソニック同等品以上     |
|              |                          |     |     |                    |                         |
|              | ダイナミックマイクロホン             | 12  | 台   | 展示室(1階:6台、3階:6台)   | WM-D170SW-K:パナソニック同等品以上 |
|              | マイクケーブル(10M)             | 40  | 本   | 展示室(1階:20本、3階:20本) |                         |
|              | マイクケーブル(20M)             | 40  | 本   | 展示室(1階:20本、3階:20本) |                         |
|              |                          |     |     |                    |                         |
|              | マイクロホンスタンド(卓上型)          | 30  | 台   | 展示室(1階:15台、3階:15台) | WN-DS120:パナソニック同等品以上    |
|              | マイクロホンスタンド(フロア型)         | 30  | 台   | 展示室(1階:15台、3階:15台) | WN-FS140:パナソニック同等品以上    |
|              | マイクロホンスタンド(ブーム型)         | 30  | 台   | 展示室(1階:15台、3階:15台) | WN-BS150:パナソニック同等品以上    |
|              |                          |     |     |                    |                         |
|              | 移動型2ウェイスピーカ              | 16  | 台   | 展示室(1階:8台、3階:8台)   | WS-AR200-K:パナソニック同等品以上  |
|              | 専用スタンド                   | 16  | 台   | 展示室(1階:8台、3階:8台)   |                         |
|              | 接続ケーブル(5M)               | 16  | 本   | 展示室(1階:8台、3階:8台)   |                         |
|              | 接続コンセント                  | 16  | 台   | 展示室(1階:8台、3階:8台)   |                         |
|              |                          |     |     |                    |                         |
| 1階展示室 演出照明備品 |                          |     |     |                    |                         |
| スポットライト      | LEDカラーローアーホリゾントライト RGB   | 24  | 台   | 1部屋6台(6間)×4部屋分     |                         |
|              | LEDムービングライト SolaSpot2000 | 50  | 台   | ブラケット付             |                         |
|              | LEDピンスポットライト             | 4   | 台   |                    |                         |
| スタンド         | 三足キャスター付スタンド             | 4   | 台   |                    |                         |
| ケーブル類        | 2sq-3C×10m 平行15A-平行15A   | 10  | 本   |                    |                         |
|              | 2sq-3C×5m 平行15A-平行15A    | 20  | 本   |                    |                         |
|              | 2sq-3C×3m 平行15A-平行15A    | 20  | 本   |                    |                         |
|              | テーブルタップ×3m 平行15A×4分岐     | 35  | 本   |                    |                         |
|              | DMX512×10m XLR-XLR       | 10  | 本   |                    |                         |
|              | DMX512×5m XLR-XLR        | 20  | 本   |                    |                         |
|              | DMX512×3m XLR-XLR        | 40  | 本   |                    |                         |
|              | DMX512×2m XLR-XLR        | 200 | 本   |                    |                         |

|              |                           |     |   |                  |                                                      |
|--------------|---------------------------|-----|---|------------------|------------------------------------------------------|
| 2階展示室 演出照明備品 |                           |     |   |                  |                                                      |
| スポットライト類     | LEDカラーローアーホリゾンライト RGB     | 48  | 台 | 1部屋12台(6間)×4部屋分  |                                                      |
|              | LED1000形平凸スポットライト         | 60  | 台 | 落下防止ワイヤー付        |                                                      |
|              | LED1000形フレネルスポットライト       | 60  | 台 | 落下防止ワイヤー付        |                                                      |
|              | LEDソースフォースポットライト Lustr+26 | 32  | 台 | 落下防止ワイヤー付        |                                                      |
|              | 同上用ゴボホルダー                 | 32  | 台 |                  |                                                      |
|              | 同上用アイリスシャッター              | 32  | 台 |                  |                                                      |
|              | LEDピンスポットライト              | 4   | 台 |                  |                                                      |
| スタンド類        | 三足キャスター付スタンド              | 16  | 台 |                  |                                                      |
|              | フロアベース                    | 32  | 台 |                  |                                                      |
|              | 3連アーム                     | 4   | 台 |                  |                                                      |
|              | ハンガー                      | 152 | 台 |                  |                                                      |
| 可搬型調光器       | 入力:C型30A 出力:C型20A×3ケ口(合)  | 32  | 台 | DMX512信号入力       |                                                      |
| 延長・変換        | 5. 5sq-3C×10m C型30A-C型30A | 5   | 本 |                  |                                                      |
| ケーブル類        | 5. 5sq-3C×5m C型30A-C型30A  | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | 5. 5sq-3C×3m C型30A-C型30A  | 10  | 本 |                  |                                                      |
|              | 3. 5sq-3C×10m D型20A-D型20A | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | 3. 5sq-3C×5m D型20A-D型20A  | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | 3. 5sq-3C×3m D型20A-D型20A  | 10  | 本 |                  |                                                      |
|              | 2sq-3C×10m 平行15A-平行15A    | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | 2sq-3C×5m 平行15A-平行15A     | 10  | 本 |                  |                                                      |
|              | 2sq-3C×3m 平行15A-平行15A     | 10  | 本 |                  |                                                      |
|              | 2sq-3C×1m C型30A-平行15A     | 20  | 本 | ブレーカ付            |                                                      |
|              | テーブルタップ×3m 平行15A×4分岐      | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | DMX512×10m XLR-XLR        | 5   | 本 |                  |                                                      |
|              | DMX512×5m XLR-XLR         | 10  | 本 |                  |                                                      |
|              | DMX512×3m XLR-XLR         | 25  | 本 |                  |                                                      |
|              | DMX512×2m XLR-XLR         | 200 | 本 |                  |                                                      |
| 映像備品         |                           |     |   |                  |                                                      |
|              | 液晶テレビ(40インチ以上)            | 10  | 台 | 主催者控室, 控室, 会議室各階 | 指定した箇所の防犯カメラのみ視聴可能<br>フルHD, チューナー内蔵, 8W+8Wスピーカー以上とする |
|              | ビデオプロジェクター                | 8   | 台 | 展示室(1階:4台、3階:4台) | 12000ルーメン以上(PT-RZ120JLB:パナソニック同等品以上)                 |
|              | ズームレンズ(単焦点)               | 8   | 台 | 展示室(1階:4台、3階:4台) | ET-DLE150:パナソニック同等品以上                                |
|              | ズームレンズ(中焦点)               | 8   | 台 | 展示室(1階:4台、3階:4台) | ET-DLE350:パナソニック同等品以上                                |
|              | ズームレンズ(長焦点)               | 8   | 台 | 展示室(1階:4台、3階:4台) | ET-DLE450:パナソニック同等品以上                                |

※仕様、商品名記載のものは同等品以上とする

|  |            |    |   |                  |  |
|--|------------|----|---|------------------|--|
|  | 専用フライトケース  | 8  | 台 | 展示室(1階:4台、3階:4台) |  |
|  | 電源ドラム(50m) | 16 | 台 | 展示室(1階:8台、3階:8台) |  |

立体駐車場

設備備品(工事)

| 分 類  | 品 名                  | 数 量 | 単 位 | 設置場所                      | 内 容                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|-----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像設備 | 防犯カメラ                | 40  | 台   | 施設内外の適切な箇所:車路、車室全般が見渡せる位置 | ITV架:23V型液晶モニター×4、ネットワークビデオレコーダー(16ch×4)<br>ELVアナログカメラ用エンコーダ×2、無停電電源装置×4、以上とする<br>【駐車場管制は要求水準書3(3)ア(キ)駐車場管制設備参照】                                                           |
|      | 防犯カメラ用テレビモニター        | 1   | 式   | 1号館防災センター                 | 全ての防犯カメラの映像が視聴可能(天吊大型モニター:55型以上)<br>【駐車場管制は要求水準書3(3)ア(キ)駐車場管制設備参照】                                                                                                         |
| その他  | 車番認証システム             | 1   | 式   | 駐車場                       | 事前清算機(高額紙幣対応)8台、駐車券発行機(車両検知器内臓)2台、入庫カーゲート2台、<br>全自動料金精算機(車両検知器内臓)2台、出庫カーゲート2台、出入口車番認識カメラ4台 以<br>上とする<br>【駐車場管制は要求水準書3(3)ア(キ)駐車場管制設備参照】<br>【詳細は別紙06_配置イメージ図(第4立体駐車場(仮称))参照】 |
|      | 入出庫用ゲート(事前精算機、満空表示器) | 1   | 式   | 駐車場                       |                                                                                                                                                                            |

設備備品

| 分 類  | 品 名            | 数 量 | 単 位 | 設置場所  | 内 容                |
|------|----------------|-----|-----|-------|--------------------|
| 映像設備 | 液晶テレビ(40インチ以上) | 1   | 台   | 管理事務所 | 指定した箇所の防犯カメラのみ視聴可能 |